



- Toimitetaan 8 vuoden litiumparistolla
- 15 eri kanavaa sekä yhteinen kanava
- Pariston sekä asennuksen antisabotointitoiminto
- Käytännöllinen kanta helppoon asennukseen
- Kehittynyt vaiennus/testitoiminto
- Patentoitu palopaikan paikannustoiminto
- Hyväksytty euroopan ja amerikan standardien mukaan

EO 120 kommunikoi turvakanavalla 868 MHz, mikä tekee varoitimesta erittäin toimintavarmun sekä immuunin muille radiohäiriöille.

Varoittimissa on valittavissa 15 eri kanavaa, ja voidaan näin ollen käyttää edullisena yhteenliitettynä järjestelmänä jopa 15 asunnon rakennuksissa. Kanava asetetaan yksinkertaisesti dip kytkimillä 1-4 (asuntojen varoittimille asetetaan sama asuntokohtainen kanava).

Välitointiminnon avulla signaali siirtyy varoitimesta varoitimelle, mikä tekee järjestelmän toimintasäteestä erittäin suuren. Välitointiminto valitaan dip kytkimellä 5.

EO 120 järjestelmässä on helppoa paikantaa hälyttävä savuvaroitin; yksi painallus minkä tahansa varoitimen testinappiin vaientaa kaikkien muiden varoitimien sireenit, savua havainneen varoitimen sireeniä lukuunottamatta, näin voidaan paikantaa palon sijainti ääntä seuraamalla.

## Tekninen erittely

Hyväksynät	CE, EN50130, EN14604, AS3786, UL217
Käyttöjännite	9 VDC
Virrankulutus	enint. 25µA normaali enint. 40µA hälyttäessä
Herkkyys	3,0-6,0 % Obs/m
Äänenpaine	85dB @ 3 m
Radiotaajuus	868 MHz
Käyttölämpötila	5 °C - 45 °C
Suhteellinen kosteus	10-90% (ei kondensoiva)
Mitat (halk xK)	115 x 41 mm
Paino	245g (IP44), 315g (IP 65)

## Tilaustiedot

EO 120 M1	Optinen palovaroitin, langaton, 868 Mhz, valkoinen
-----------	--