



- 12 metrin valvontasäde
- Digitaalinen signaalinprosessointi
- Digitaalinen lämpötilankompensointi
- 3 herkkyystasoa
- Pet-toiminto

WP 861 havaitsee tunkeilijan jo sen ensimmäisestä askeleesta, mutta ei välitä lemmikeistä, lämpöpumpun aiheuttamista häiriöistä, t.m.s.

Tunnistimeen on säädettävissä kolme eri herkkyystasoa, ja siinä on oma algoritmi joka välttää alle 20 kg ja 50 cm lemmikkien aiheuttamat turhat hälytykset.

Toimii kaikissa olosuhteissa digitaalisen lämpötilakompensoinnin ansiosta.

Tekninen erittely

Käyttöjännite	3 V (paristo)
Pääparisto	CR123A
Valvontasäde	12 m
Valvontakulma	88,5° vaaka- / 80° pystysuunnassa
Taajuusalue	868 MHz
Radioteho	20 mW
Suos. asennuskorkeus	2,4 m
Käyttölämpötila	0–50 °C
Suhteellinen kosteus	80 %
Mitat (L x K x S)	65 x 112 x 50 mm

Tilaustiedot

WP 861	PIR liiketunnistin
CR123A-1BP	Lithiumparisto, 3 V