



- Pieni ja voimakas
- Ulkoisella LED liitännällä
- Sisätilan sireeni

Kompakti mutta äänekas sireeni sisätiloihin säädettävällä hälytyksenkestolla ja äänenvoimakkuudensäädöllä 81 ja 105 dB välillä.

Toimintatilan sekä pariston varauksen tilan osoitus tarjoavat täyden valvonnan.

Sireenissä on lähtö ulkoiselle LED merkkivalolle.

Tekninen erittely

Käyttöjännite	3 V (paristo)
Paristo	2 kpl. CR123A, 3 V
Taajuusalue	868 MHz
Äänenvoimakkuus	Säädettävä 81-105 dB @ 1 m.
Radioteho	25 mW
Kotelointiluokka	IP50
Käyttölämpötila	0°C - +50°C
Suhteellinen kosteus	75%
Mitat (L x K x S)	75 x 75,6 x 26,6 mm

Tilaustiedot

WS 862	Elotec Ajax sisäsireeni, Langaton
CR123A-1BP	Lithium paristo, 3 V